

IREN

Ponorný vibrátor Premium Line



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Vysokofrekvenční ponorné vibrátory pro prvotřídní výsledky při hutnění betonu

Produktivita a dlouhá životnost: toto jsou jedinečné vlastnosti řady IREN od Wacker Neuson. Tyto vysokofrekvenční ponorné vibrátory přesvědčí zcela konzistentním, vysokým hutnicím výkonem, a to i v náročných podmínkách používání.

- Vysoce výkonný elektromotor se stabilními otáčkami
- Elektromotor jsme vyvinuli v souladu s nejvyššími standardy kvality: Vyrobeno v Německu
- Integrovaný tepelný ochranný spínač
- Indukčně tvrzené těleso ponorného vibrátoru zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení
- Pro výměnu tělesa ponorného vibrátoru nejsou potřebné žádné speciální nástroje

IREN Technická data

	IREN30	IREN38*	IREN45*
Průměr tělesa ponorného vibrátoru mm	30	38	45
Délka tělesa ponorného vibrátoru mm	353	345	382
Hmotnost tělesa ponorného vibrátoru kg	1,4	2,2	3,5
Provozní hmotnost (ochranná hadice 5 m) kg	8,7	10,6	11,8
Provozní hmotnost (ochranná hadice 18 m) kg	13	24,2	25,2
Průměr působení *** cm	40	50	60
Vibrace 1/min	12.000	12.000	12.000
Motor ****	Vysokofrekvenční indukční asynchronní motor	Vysokofrekvenční indukční asynchronní motor	Vysokofrekvenční indukční asynchronní motor
Napětí V	42	42	42
Proud A	3,5	7	10
Frekvence Hz	200	200	200
Ochranná hadice max. ** m	18	18	18
Připojovací kabel m	15	15	15

	IREN58*	IREN65
Průměr tělesa ponorného vibrátoru mm	58	65
Délka tělesa ponorného vibrátoru mm	400	490
Hmotnost tělesa ponorného vibrátoru kg	5,8	9,2
Provozní hmotnost (ochranná hadice 5 m) kg	16,2	22,5
Provozní hmotnost (ochranná hadice 18 m) kg	34,1	34,3
Průměr působení *** cm	85	100
Vibrace 1/min	12.000	12.000
Motor ****	Vysokofrekvenční indukční asynchronní motor	Vysokofrekvenční indukční asynchronní motor
Napětí *** V	42	42
Proud A	17,3	25
Frekvence Hz	200	200
Ochranná hadice max. ** m	18	18
Připojovací kabel m	15	15

* K dispozici také verze 250 V. ** K dispozici další délky hadic. *** Tyto informace jsou nezávazné, vycházejí z praktických zkušeností našich zákazníků za určitých provozních podmínek. Vezměte prosím na vědomí, že za specifických provozních podmínek se tato zjištění mohou lišit. Doporučujeme, abyste vždy začali provedením testu ve vašich provozních podmínkách. **** Ideálně se hodí pro použití s měničem frekvence a napětí Wacker Neuson.

Poznámka: Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit. Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.